

VOLTA

PROCESOROWA CENTRALA ALARMOWA

Premier 412



- Wbudowany wielostandardowy dialer z modemem
- 4 w pełni programowalne wejścia na płycie z możliwością rozbudowy do 16 dzięki opcji dublowania, ekspanderom i klawiaturom
- 2 podsystemy
- 2 programowalne wyjścia wysokoprądowe (1A) - nadzorowane
- 6 programowalnych wyjść niskoprądowych (100mA) na płycie z możliwością rozbudowy do 14
- Maksimum 6 klawiatur LED lub LCD

Okres gwarancji 12 miesięcy

Texecom

VOLTA SP. Z O.O., UL. JUTRZENKI 94, 02-230 WARSZAWA,
TEL. (022) 572 90 20, 331 33 00, FAX (022) 572 90 30, 331 33 09
[HTTP://WWW.VOLTA.COM.PL](http://www.volta.com.pl), E-MAIL: VOLTA@VOLTA.COM.PL

VOLTA

PROCESOROWA CENTRALA ALARMOWA

Centrala procesorowa **Premier 412** angielskiej firmy Texecom jest prostym w obsłudze, nowoczesnym urządzeniem systemu sygnalizacji włamania i napadu. Standardowo centrala wyposażona jest w 4 linie dozоровe. Centrala może w prosty sposób zostać rozbudowana do 16 linii w oparciu o dublowane wejścia, wewnętrzny moduł ekspandera wejść, montowany w obudowie wraz z centralą, moduł ekspandera wejść umieszczany na zewnątrz centrali lub klawiaturę LCD. Łatwa rozbudowa centrali zapewnia dużą elastyczność jej zastosowania - zarówno dla małych, jak też średnich instalacji.

Dodatkowym atutem jest proste i przyjazne programowanie centrali za pośrednictwem klawiatur, dzięki czemu nawet początkujący użytkownik nie będzie miał trudności z jej uruchomieniem i konfiguracją. Alternatywą dla programowania przy użyciu klawiatur jest możliwość zaprogramowania centrali za pomocą komputera - lokalnie poprzez moduł komunikacyjny PREM UDL, oprogramowanie Wintex PL lub też zdalnie - przy użyciu dialera telefonicznego.

Centrala **Premier 412** wyposażona jest w cyfrowy dialer telefoniczny, wysyłający informacje o zdarzeniach oraz umożliwiającą zdalne jej programowanie przy użyciu łącza telefonicznego.

Premier 412 posiada możliwość komunikacji ze stacjami monitorującymi poprzez modem telefoniczny lub nadajnik radiowy.



Charakterystyka:

- Cyfrowa komunikacja
- Maksymalnie 16 w pełni programowanych linii parametrycznych
- Parametry linii dozоровej typu NO, NC, EOL, DEOL; dublowanie linii
- 1 dodatkowa linia o ograniczonym programowaniu (uzbrojenie, sabotaż, itp.)
- 2 w pełni programowalne wyjścia wysokoprądowe (1A) - nadzorowane
- 6 w pełni programowalnych wyjść niskoprądowych (100mA) z rozbudową do 14
- Monitorowanie wejść i wyjść
- Możliwość jednoczesnego podłączenia do 6 klawiatur LED lub LCD
- Sygnalizator akustyczny w klawiaturze
- 16 w pełni programowalnych kodów użytkownika
- 2 niezależne podsystemy
- Sygnalizacja usterki
- Programowalne 4 numery telefoniczne (do 24 cyfr)
- Monitorowanie linii telefonicznej
- Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi
- Pamięć 750 ostatnich zdarzeń (z zapisem daty i godziny; kolejkovanie FIFO)

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania	220VAC; 16,5VAC
Bufor zasilania	akumulator 1,2Ah ÷ 17Ah 12VDC
Pobór prądu	
- stan spoczynku	50mA
- stan czuwania	150mA
Parametr linii	3,3kΩ ; 4,7kΩ
Temperatura pracy	-10°C....+45°C
Wilgotność	95%
Wymiary (mm)	
- płyta	28x25x80 mm
- obudowa	320x300x80 mm

Texecom